



Specificaties Ledvance LED
Montagebalk Linear MR Schakelaar
Aluminium Wit 11W 1430lm - 840 Koel
Wit | 60cm -Vervangt 1x18W

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 255005 |
| EAN | 4099854401831 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Lengte | 60cm |
| Type product | LED Montagebalken |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | PI (Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking | Opaal |
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 45 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 561 |
| Breedte (mm) | 82 |
| Hoogte (mm) | 82 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren